

Блок аварийной автоматики 15 кВА - EAS 15B

автоматика аварийного электроснабжения EAS 15B для бензиновых

агрегатов Агрегат аварийного электроснабжения в случае прекращения или нарушения штатного электрического энергоснабжения берет на себя функции резервного источника электроэнергии. В состав описываемого агрегата аварийного электроснабжения входят автоматика аварийного электроснабжения (блок EAS) и непосредственно сама электростанция. Электростанция должна быть конструктивно подготовлена для эксплуатации совместно с автоматикой аварийного электроснабжения (то есть в обозначении ее типа должна присутствовать аббревиатура "AUT"). **Автоматика аварийного**

электроснабжения: осуществляет непрерывный контроль параметров напряжения сети электропитания по фазе; при исчезновении фазного напряжения или при пониженном напряжении запускает электростанцию; производит переключение со штатного (сетевого) режима электропитания на аварийный (и обратно); непрерывно следит за работой электростанции; автоматически выполняет тестирование и тем самым поддерживает агрегат аварийного электроснабжения в состоянии постоянной готовности к эксплуатации. **Отличительные особенности:** микропроцессорное управление высокая коммутационная способность возможность выполнения всех необходимых настроек с передней панели непрерывный контроль напряжения (способ измерения типа RMS, позволяющий исключить погрешности измерения) металлический корпус индикация параметров работы на лицевой панели кнопка аварийного останова зарядка аккумуляторных батарей

Характеристики: Макс. мощность (230В) - 15 кВА Максимальный ток - 25 А Степень защиты - IP 40 Габариты (мм) - 500x320x225 Вес (кг) - 12.5 Температурный диапазон эксплуатации (°C) - от 0° до 40°



Технические характеристики

Применение опции: Блок автоматики для ET M-5000S_S/HME_AUT

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____