

## Бензиновый генератор Atlas Copco QEP 8 50Hz с трехфазным током, автоматическим регулятором напряжения, дифференциальным автоматическим выключателем и счетчиком моточасов

Портативный генератор Atlas Copco QEP 8 с бензиновым двигателем Honda GX390 мощностью 7.7 кВт и альтернатором мощностью 7,2 кВА (6,4 кВт) для обеспечения однофазным или трехфазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 2 литра в час. Таким образом, топливный бак объемом 11 литров израсходуется не менее чем через 5 часов непрерывной работы.



### Технические характеристики

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Напряжение, В:             | 400/230     |
| Максимальная мощность, Вт: | 6600        |
| Максимальная мощность, ВА: | 8300        |
| Резервная мощность, Вт:    | 5600        |
| Резервная мощность, Ва:    | 7000        |
| <b>Разъемы питания:</b>    |             |
| SCHUKO 230V 16A IP54:      | 1           |
| 2P+T CEE 230V 16A IP44:    | 1           |
| 3P+N+T CEE 400V 16A IP44:  | 1           |
| <b>Двигатель:</b>          |             |
| Модель:                    | Honda GX390 |
| Мощность, кВт:             | 7.7         |
| Скорость вращения:         | 3000        |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Пуск:                               | Ручной            |
| Объем бака, л:                      | 11                |
| <b>Автономность/расход топлива:</b> |                   |
| При нагрузке 75%:                   | 5.12 ч (2.15 л/ч) |
| При нагрузке 100%:                  | 3.85 ч (2.86 л/ч) |
| <b>Уровень шума:</b>                |                   |
| Мощность звука, LwA (dB(A)):        | 97                |
| Звуковое давление, LpA (dB(A) 7 м): | 72                |
| <b>Габариты и вес:</b>              |                   |
| Габариты (ДхШхВ), мм:               | 729x500x536       |
| Вес, кг:                            | 81                |

## Особенности

Большой топливный бак. Топливный кран. Ручной пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита.

## Стандартная комплектация

Ручной пуск. Большой топливный бак. Топливный кран. Защита двигателя по уровню масла. Розетки. Тепловая защита. Защитная верхняя крышка.

## Дополнительные опции

Комплект колес. Автоматический регулятор напряжения. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

## Презентация линейки генераторов серии QEP на английском языке

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_